

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К Ламелям (1,2,3) с помощью евровинтов 7х50 и шкантов 8х30 прикрепить Полку (4). К собранной конструкции с помощью евровинтов 7х50 и саморезов 4х30 прикрепить верхний Усилитель (5). На заднюю поверхность Ламелей с помощью саморезов 4х30 установить нижний Усилители (6). На собранную конструкцию с помощью саморезов 4х16 сзади установить 2 навески. На Ламели спереди на требуемую высоту с помощью саморезов установить крючки. На шляпки евровинтов 7х50 установить заглушки. С помощью навесок установить собранную конструкцию на стене (крепление к стене в комплект не входит).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп. упаковка)

№	Наименован.	Вид	Кол.	№	Наименован.	Вид	Кол.
1	Крючок трехрожковый		3	6	Заглушка евровинта		5
2	Крючок двухрожковый		1	7	Саморез 4х16		12
3	Навеска		2	8	Ключ		1
4	Евровинт 7х50		5	9	Саморез 4х30		12
5	Шкант 8х30		6				

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Ламель левая	784x184x16	1	1
2	Ламель правая	784x184x16	1	1
3	Ламель центральная	784x180x16	1	1
4	Полка	650x194x16	1	1
5	Усилитель верхний	580x70x16	1	1
6	Усилитель нижний	580x70x16	1	1

